

## Potenza e Corrente Nominale di impiego del motore

I valori di corrente indicati nella tabella si riferiscono a Motori Trifase a 4 poli standard con rotore a gabbia di scoiattolo (1500rpm a 50Hz e 1800rpm a 60Hz), sono puramente indicativi e possono variare in relazione al tipo di prodotto e al numero di poli.

Potenza del Motore	Corrente Nominale del Motore: valori normalizzati (secondo la norma IEC 60947-1, Appendice G)										Potenza del Motore
	220 V	230 V	240 V	380 V	400 V	415 V	440 V	500 V	660 V	690 V	
[kW]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[hp]
0,06	0,37	0,35	0,34	0,21	0,2	0,19	0,18	0,16	0,13	0,12	0,08
0,09	0,54	0,52	0,5	0,32	0,3	0,29	0,26	0,24	0,18	0,17	0,12
0,12	0,73	0,7	0,67	0,46	0,44	0,42	0,39	0,32	0,24	0,23	0,16
0,18	1	1	1	0,63	0,6	0,58	0,53	0,48	0,37	0,35	0,24
0,25	1,6	1,5	1,4	0,9	0,85	0,82	0,74	0,68	0,51	0,49	0,34
0,37	2	1,9	1,8	1,2	1,1	1,1	1	0,88	0,67	0,64	0,5
0,55	2,7	2,6	2,5	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	0,91	0,87	0,75
0,75	3,5	3,3	3,2	2	1,9	1,8	1,7	1,5	1,15	1,1	1
1,1	4,9	4,7	4,5	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,5
1,5	6,6	6,3	6	3,8	3,6	3,5	3,2	2,9	2,2	2,1	2
2,2	8,9	8,5	8,1	5,2	4,9	4,7	4,3	3,9	2,9	2,8	3
3	11,8	11,3	10,8	6,8	6,5	6,3	5,7	5,2	4	3,8	4
4	15,7	15	14,4	8,9	8,5	8,2	7,4	6,8	5,1	4,9	5,5
5,5	20,9	20	19,2	12,1	11,5	11,1	10,1	9,2	7	6,7	7,5
7,5	28,2	27	25,9	16,3	15,5	14,9	13,6	12,4	9,3	8,9	10
11	39,7	38	36,4	23,2	22	21,2	19,3	17,6	13,4	12,8	15
15	53,3	51	48,9	30,5	29	28	25,4	23	17,8	17	20
18,5	63,8	61	58,5	26,8	35	33,7	30,7	28	22	21	25
22	75,3	72	69	43,2	41	39,5	35,9	33	25,1	24	30
30	100	96	92	57,9	55	53	48,2	44	33,5	32	40
37	120	115	110	69	66	64	58	53	40,8	39	50
45	146	140	134	84	80	77	70	64	49,1	47	60
55	177	169	162	102	97	93	85	78	59,6	57	75
75	240	230	220	139	132	127	116	106	81	77	100
90	291	278	266	168	160	154	140	128	97	93	125
110	355	340	326	205	195	188	171	156	118	113	150
132	418	400	383	242	230	222	202	184	140	134	180
160	509	487	467	295	280	270	245	224	169	162	220
185	591	565	539	342	325	314	296	260	197	188	250
200	637	609	584	368	350	337	307	280	212	203	270
250	782	748	717	453	430	414	377	344	261	250	340
315	983	940	901	568	540	520	473	432	327	313	430
355	1109	1061	1017	355	610	588	535	488	370	354	475
400	1255	1200	1150	726	690	665	605	552	418	400	545
500	1545	1478	1416	895	850	819	745	680	515	493	680
560	1725	1652	1583	1000	950	916	832	760	576	551	762
630	1928	1844	1767	1116	1060	1022	929	848	643	615	857
710	2164	2070	1984	1253	1190	1147	1043	952	721	690	965
800	2446	2340	2243	1417	1346	1297	1179	1076	815	780	1088
900	2760	2640	2530	1598	1518	1463	1330	1214	920	880	1224
1000	3042	2910	2789	1761	1673	1613	1466	1339	1014	970	1360

**GALMARINI sas**  
**SYSTEM INTEGRATOR**

Fagnano Olona (VA) - Italia

[www.galmarini.it](http://www.galmarini.it)